

C 电容	量程: 2 nF, 20 nF, 200nF, 2 μ F, 20 μ F, 200 μ F
	分辨率: 1 pF, 10 pF, 100 pF, 1 nF, 10 nF, 100 nF
	精度: $\pm(3\%rdg + 3dgt)$
L 电感	量程: 2 mH, 20 mH, 200 mH, 2 H, 20 H
	分辨率: 1 μ H, 10 μ H, 100 μ H, 1 mH, 10 mH
	精度: $\pm(3\%rdg + 3dgt)/2mH$
R 电阻	量程: 200 Ω , 2k Ω , 20k Ω , 200k Ω , 2M Ω , 20M Ω
	分辨率: 0.1 Ω , 1 Ω , 10 Ω , 100 Ω , 1k Ω , 10k Ω
	精度: $\pm(2\%rdg + 3dgt)$